

INSTALLATION INSTRUCTIONS تعليمات التركيب

LED Recessed Luminaire (360°) وحدة إضاءة أرضية غاطسة ليد (٣٦٠°)

Attentions:

- Luminaire should be installed by professional electrician.
- Check the power switch has been turned off.
- Please read this user guide carefully before installation and keep for future reference.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall only be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person to avoid any risk.
- Terminal block not provided. Installation shall be performed by a qualified electrician.





تنبيهات

- يجب أن يتم تثبيت وحدة الإضاءة بواسطة كهربائي محترف.
- تحقق من إغلاق مفتاح التشغيل.
- يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل التثبيت، والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
- في حالة تلف الكابل أو السلك الخارجي المرصن لوحدة الإضاءة هذه، يجب استبداله حصرياً بواسطة الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة الخاص بها أو شخص مؤهل بنفس الدرجة، وذلك لتجنب أي مخاطر.
- المنتج لا يتضمن صندوق توصيل. يجب أن يتم التركيب بواسطة كهربائي مؤهل.

Model	ILS24WDLLO1	ILS24WDLLO1	الموديل
Power	24W	٢٤ واط	القدرة
Input Voltage & Frequency	AC220-240V, 50/60Hz	تيار متردد ٢٢٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هيرتز	الجهد الكهربائي والتردد
IP	66	٦٦	درجة الحماية
TA	-20°C~45°C	٢٠-٤٥ درجة	درجة الحرارة

PRODUCT DIMENSIONS أبعاد المنتج

This product is typically installed in the ground, and its dimensions are as follows:
يتم تركيب هذا المنتج عادة داخل الأرض، وأبعاد المنتج كما يلي:



INSTALLATION STEPS خطوات التثبيت

1

Turn off the power
قم بفصل التيار الكهربائي

2

Marking and Ground Preparation

Mark the positions of the lighting installation holes on the ground and drill accordingly.
If pre-installed holes already exist, drilling is not required and installation can proceed directly.
Fill the bottom of the hole with sand and gravel to ensure proper drainage and ventilation, preventing water accumulation around the fixture.
يتم تحديد أماكن فتحات تركيب وحدات الإضاءة على الأرض ثم حفرها بدقة. في حالة وجود فتحات جاهزة مسبقاً، يمكن البدء في التركيب مباشرة بدون حفر. يتم ملء قاع الحفرة بالرمل والحصى لضمان تصريف جيد للسوائل والتفوية، وذلك لتجنب تجمع المياه حول الوحدة.

3

Installing Embedded Parts

Place the embedded parts into the prepared holes first. After positioning, use cement or suitable adhesive materials to fix the embedded parts securely.
Fill all gaps between the hole and embedded parts properly. Ensure the embedded parts are firmly installed and fully stable without any movement.
يتم وضع الأجزاء المدمجة داخل الفتحات أولاً. بعد التثبيت، يتم استخدام الأسمنت أو مواد لاصقة مناسبة لتثبيت الأجزاء بإحكام. يتم ملء الفراغات بين الحفرة والجزء المدمج بشكل كامل. التأكد من تثبيت الأجزاء المدمجة بشكل قوي وثابت بدون أي حركة.

4

Electrical Wiring Connection

Connect wires according to the correct polarity:
Live (L): Red / Brown
Neutral (N): Blue / Black
Ground (GND): Yellow / Green
يتم توصيل الأسلاك وفقاً للألوان الصحيحة:
الفاز (L): أحمر / بني
النيوترال (N): أزرق / أسود
الأرضي (GND): أصفر - أخضر

5

Final Installation and Fixing

Secure all joints using waterproof and insulating tape. Press and insert the lamp body firmly from top to bottom into the embedded parts.
Ensure the fixture is aligned flush with the ground surface and fixed without any looseness.
يتم إحكام جميع نقاط التوصيل باستخدام الشريط العازل والمقاوم للماء. يتم ضغط وتركيب جسم الوحدة من الأعلى إلى الأسفل داخل الأجزاء المدمجة بإحكام. التأكد من أن الوحدة مستوية مع سطح الأرض ومثبتة بشكل قوي بدون أي ارتخاء.

6

Turn on the power
قم بتوصيل التيار الكهربائي